

<i>Инв.№ подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Согласовано</i>			

	Источники питания					
	Тип автомата питающего кабеля					
	Iр, А					
Кабель	Маркировка					
	длина					
Вводной аппарат защиты	Тип					
	Ном. ток, А					
Щит	Наименование, тип					
Шины	L1,L2,L3					
	N					
	PE					
Аппарат защиты групповой	Тип					
	Ном. ток, А					
Кабель или провод	Сечение мм.кв.					
	Кон-во жил					
	Тип					
Пусковой аппарат	Тип, характеристики					
	Обозначение на плане					
Групповой щиток или электропотребитель	№ ГР					
	фаза					
	Длина кабеля, м					
	Pн, кВт					
	Iр, А					
	Потери напряжения, %					
	Наименование электроприемника					

ИБГ-3

S 203
C 25

открыто по кабельным лоткам
L=110 м

S 203
C 20

ВВГнг 5х6

ЩОА-2

OF1 S201 C 10

OF2 S201 C 10

OF3 S201 C 10

OF4 S201 C 6

OF5 S201 C 6

OF6 S201 C 6

OF7 S201 C 10

OF8 S201 C 10

OF9 S201 C 10

3 x 2,5 ВВГнг2

3 x 2,5 ВВГнг2

3 x 1,5 ВВГнг2

3 x 1,5 ВВГнг2

3 x 1,5 ВВГнг2

3 x 1,5 ВВГнг2

освещение кассовой зоны (линия Г16)	освещение кассовой зоны (линия Г18)	освещение торгового зала (линия В16)	освещение торгового зала в зоне бытовой техники (линии Г34,36,Г38)	освещение торгового зала в зоне бытовой техники (линия Г32)	освещение торгового зала в зоне бытовой техники (линия Г30)	Резерв	Резерв	Резерв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	A	C	C	A	B	C	C	C
110	100	80	80	75	80	0	0	0
1,224	1,224	0,792	0,432	0,36	0,36	0	0	0
6,04	6,04	3,91	2,13	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
4,8	4,4	3,8	2,1	1,6	1,7	0	0	0

							Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Руставели, участок 2, восточнее пересечения с Кирюшской улицей.	003-06 ЭО			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Торговый комплекс "Лента"	Стандия	Лист	Листов
Г И П	Кокорев А.В.			12.06							
Инженер	Ермолин В.А			12.06					Р	16	
Н.Компр.	Доценко Н.В.			12.06							
								Принципиальная электрическая схема аварийного щита освещения ЩОА-2	ЗАО "248 Управление"		