

7.3.4. У разі встановлення межі балансової належності електричних мереж для багатоквартирних житлових будинків на кабельних наконечниках кабелів живлення ВРП об'єкту в ВРП об'єкту розрахункові лічильники мають встановлюватися на кабельних лініях живлення **В ВРП (ГРЩ) житлового будинку** до перемикачів та розгалужень.

7.3.5. Для електропостачання вбудованих приміщень (торговельних підприємств, підприємств побутового обслуговування, офісів, інших приміщень нежилого фонду) мають бути передбачені ВРП (ГРЩ) вбудованих приміщень, живлення яких виконується безпосередньо від ТП (РП). Прилади розрахункового обліку вбудованих приміщень мають встановлюватись в ВРП (ГРЩ) вбудованих приміщень.

7.3.6. Квартирні лічильники розрахункового обліку повинні встановлюватись в поверхових щитах.

7.3.7. Розрахункові лічильники мешканців котеджних містечок, зблокованих приватних житлових будинків (таунхаусів) необхідно встановлювати в загальнодоступних місцях (в загальних щитах обліку, в кабельних збірках тощо).

7.3.8. Перелік рекомендованих ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» типів приладів обліку для розрахункового обліку електричної енергії в багатоквартирних житлових будинках, котеджних містечках наведено у Додатку 6 до цих Рекомендацій.

## **8. Організація обліку електричної енергії замовників, приєднання яких є стандартним**

8.1. Прилади обліку для розрахунків між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та споживачем електроенергії (прилади розрахункового обліку) встановлюються на межі балансової належності, або в точках, найменш віддалених від цієї межі.

8.2. Прилади розрахункового обліку необхідно розташовувати ззовні будівель в місці, яке забезпечує безперешкодний доступ до засобів обліку представників ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (на опори поза межами ділянки замовника, на зовнішньому боці огорожі, на фасаді будівель).